

Doca D-G600

Powerbanka pro
nastartování vozidla

Uživatelská příručka

Děkujeme za nákup naší powerbanky pro nastartování vozidla. Prosím vždy dodržujte bezpečnostní pokyny. Před použitím si prostudujte tento manuál.

Popis produktu



1. 220V výstup
2. Krytka pro 220V výstup
3. LED lampa
4. 12V přípojka pro kabely k vozidlu
5. Krytka pro 12V přípojku pro kabely k vozidlu
6. LED svítilna
7. Přípojka pro nabíjení laptopu
8. Funkční tlačítko
9. Indikátor dobíjení laptopu
10. 5V/1A USB výstup
11. 5V/2.1A USB výstup
12. Ukazatel kapacity baterie
13. Zapínací ovladač
14. 12.6V/5A vstup
15. Pojistka
16. Indikátor stavu

Funkce zapínacího ovladače

Otočte ovladač na ON pro zapnutí 220V výstupu.

Otočte ovladač OFF a dojde k vypnutí powerbanky.

Otočte ovladač na ON- pro zapnutí 5V, 12V, 16V, 19V výstupu.

Otočte ovladač na ON-- pro zprovoznění 5V, 12V, 16V, 19V a navíc 220 V.

Otočte ovladač na ON, dvakrát stiskněte funkční tlačítko pro zapnutí LED lampy. Znovu dvakrát stiskněte funkční tlačítko pro zapnutí LED svítilny. Držte stisknuté funkční tlačítko pro korekci jasu.

Otočte ovladač na ON- nebo ON-- a stiskem funkčního tlačítka vyberte výstup 12V, 16V nebo 19V. Po 5 sekundách stiskněte dvakrát funkční tlačítko pro zapnutí LED lampy. Znovu dvakrát stiskněte funkční tlačítko pro zapnutí LED svítilny. Držte stisknuté funkční tlačítko pro korekci jasu.

Pozn. přepněte powerbanku na OFF, pokud ji delší dobu nevyužíváte.

Nabíjení přes externí zdroj energie

Připojte adaptér k powerbance, do vstupu 12.6V/5A (č. 14).

Ukazatel dobíjení začne blikat.

Pozn. používejte pouze 5A adaptér, jinak by mohlo dojít k poškození zřízení!

Postup zprovoznění autobaterie

Ujistěte se, že indikátor kapacity baterie ukazuje **nejméně 20 %**.

Připojte startovací kabely. Nejprve připojte kabely k autobaterii ve vozidle (červenou svorku na +, černou na –) a poté druhý konec kabelu připojte k powerbance.

Pokuste se nastartovat vozidlo. Každý pokus by neměl trvat déle než 3 sekundy a poté by měla následovat 10s pauza.

Jakmile nastartujete, odstraňte svorky z autobaterie (nejprve černou svorku, poté červenou).

Postup dobíjení telefonů a tabletů

Vyberte příslušný typ koncovky.

Připojte dobíjecí kabel do USB výstupu 5V/1A nebo 5V/2.1A.

Připojte zařízení a otočte ovladač na ON- nebo ON--.

Postup dobíjení laptopů

Zvolte správnou hodnotu napětí – 12, 16 nebo 19 V. Otočte ovladač na ON- nebo ON-- a poté stiskněte funkční tlačítko pro výběr správné hodnoty voltáže. Modré světlo znamená výstup 12V 3A. Zelené světlo znamená výstup 16V 3A.

Červené světlo znamená výstup 19V 3A.
Vyberte příslušný kabel pro dobíjení.

Dobíjení domácích spotřebičů

Připojte zařízení do 220V výstupu.
Otočte ovladač na ON- nebo ON--.

Pojistka

Pokud je potřeba vyměnit v powerbance pojistku, ujistěte se, že je zařízení vypnuté. K pojistce se dostanete vyšroubováním krytky pomocí dodaného šroubováku.

Pokud bude indikátor stavu svítit červeně, výměnu pojistky zopakujte.

Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.



Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí

jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Sušilovo nám. 23, 68301 Rousínov) prohlašuje, že powerbanka Doca DG600 je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.mobilnipodpora.cz.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Doca D-G600

Powerbanka pre
naštartovanie vozidla

Užívateľská príručka

Ďakujeme za nákup našej powerbanky pre naštartovanie vozidla. Prosím vždy dodržiavajte Bezpečnostné pokyny. Pred použitím si preštudujte tento manuál.

Popis produktu



1. 220V výstup
2. Krytka pre 220V výstup
3. LED lampa
4. 12V prípojka pre káble k vozidlu
5. Krytka pre 12V prípojku pre káble k vozidlu
6. LED svetidlo
7. Prípojka pre nabíjanie laptopu
8. Funkčné tlačidlá
9. Indikátor dobíjanie laptopu
10. 5V/1A USB výstup
11. 5V/2.1A USB výstup
12. Ukazateľ kapacity batérie
13. Zapínací ovládač
14. 12.6V/5A vstup
15. Poistka
16. Indikátor stavu

Funkcia zapínacieho ovladače

Otočte ovládač na ON pre zapnutie 220V výstupu.

Otočte ovládač OFF a k vypnutiu dôjde powerbanky.

Otočte ovládač na ON- pre zapnutie 5V, 12V, 16V, 19V výstupu.

Otočte ovládač na ON-- pre sprevádzkovanie 5V, 12V, 16V, 19V navyše 220 V.

Otočte ovládač na ON, dvakrát stlačte funkčné tlačidlo pre zapnutie LED lampy. Znovu dvakrát stlačte funkčné tlačidlo pre zapnutie LED svietidla. Držte stlačené funkčné tlačidlo pre korekciu jasů.

Otočte ovládač na ON- alebo ON— a funkčného tlačidla funkčného vyberte výstup 12V, 16V alebo 19V. Po 5 sekundách stlačte dvakrát funkčné tlačidlo pre zapnutie LED lampy. Znovu dvakrát stlačte funkčné tlačidlo pre zapnutie LED svietidla. Držte stlačené funkčné tlačidlo pre korekciu jasů.

Pozn. prepnite powerbanku na OFF, pokiaľ ju dlhšiu dobu nevyužívate.

Nabíjanie pres externý zdroj energie

Pripojte adaptér k powerbance, robíť vstupu 12.6V / 5A (c. 14). Ukazovateľ dobíjania začne blikať.

Pozn. používajte iba 5A adaptér, Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia!

Postup sprevádzkovanie autobatérie

Uistite sa, že indikátor kapacity batérie ukazuje najmenej 20%.

Pripojte štartovacie káble. Najprv pripojte káble k autobatérii vo vozidle (červenú svorku na +, čiernu na -). Pote druhý koniec kábla pripojte k powerbance.

Pokúste sa naštartovať vozidlo. Každý pokus by nemal trvať dlhšie ako 3 sekundy, pote by mala nasledovať 10s Pauza. Akonáhle naštartujete, odstráňte svorky z autobatérie (najprv čiernu svorku, pote červenú).

Postup dobíjanie telefónov si tabletov

Vyberte príslušný typ koncovky.

Pripojte dobíjací kábel do USB výstupu 5V/1A alebo 5V/2.1A.

Pripojte zariadenie a otočte ovládač na ON- alebo ON--.

Postup dobíjanie laptopov

Zvoľte správnu hodnotu napätia - 12, 16 alebo 19 V. Otočte ovládač na ON- Alebo ON-- pote stlačte funkčné tlačidlo pre výber správne hodnoty voltáže. Modré svetlo znamená výstup 12V 3A. Zelené svetlo znamená výstup 16V 3A.

Červené svetlo znamená VÝSTUP 19V 3A.

Vyberte Príslušný kábel pre dobíjanie.

Dobíjanie domácich spotrebičov

Pripojte zariadenie do 220V výstupu.

Otočte ovládač na ON- alebo ON--.

Poistka

Ak je potrebné vymeniť v powerbance poistku, uistite sa, že je zariadenie vypnuté. K poistke sa dostanete vyskrutkovaním krytky pomoci dodaného skrutkovača.

Pokiaľ bude indikátor stavu svietiť červené, výmenu poistky zopakujte.

Likvidácia

Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.



Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné

miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu.
Nedodržanie týchto pokynov je nezákonné.

Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s.r.o. (Sušilovo nám. 23, 68301 Rousínov) prehlasuje, že powerbanka Doca DG600 je v zhode so základnými požiadavkami smernice 1999/5 / CE (NV č. 426/200 Zb.).



Kompletný text Prehlásenie o zhode je k
stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz.

Tlačové chyby vyhradene.