

Beik HB006

Rozkládací Bluetooth klávesnice

Uživatelská příručka

Obsah balení:

1. Klávesnice
2. Manuál
3. USB kabel
4. Pouzdro

Charakteristiky Bluetooth klávesnice:

Bluetooth modul 3.0

Kompatibilní s OS Android/Windows/iOS, tablety, telefony, atd.

Doporučeno chránit klávesnici ochranným pouzdem. Pouzdro lze využít i jako stojan.

Přesné skládání a rozkládání s pomocí magnetů.

Vhodná pro přenášení.

Z přední strany je klávesnice tvořena plastem, zadní část je z hliníkové slitiny.

MicroUSB rozhraní pro jednoduché nabíjení.

Vestavěná dobíjecí lithium baterie.

Lehká, tichá.

Úspora energie v režimu spánku.

Vysvětlivky světelných indikátorů

Indikátor zapnutí (po rozložení klávesnice) – zelené světlo bliká.

Indikátor nabíjení – rozsvítí se červené světlo, po úplném nabití zhasne.

Indikátor slabé baterie – rozbliká se červené světlo.

Caps Lock indikátor – zelené světlo svítí (klávesnice musí být spárovaná).

Bluetooth indikátor – blikající modré světlo při čekání na spárování. Po úspěšném spárování indikátor zhasne.

MicroUSB – svítící červené světlo při nabíjení klávesnice.

Indikátor Bluetooth stavu – modré světlo zabliká po stisknutí FN + C.

Párování Bluetooth klávesnice

- 1) Zapněte klávesnici tím, že ji otevřete. Zelené světlo se rozsvítí.
- 2) Stiskněte a držte Fn klávesu a současně stiskněte C. Modrá LED dioda začne blikat. Klávesnice je nyní viditelná v ostatních Bluetooth zařízeních.
- 3) Na vašem tabletu/smartphonu vyhledejte Bluetooth zařízení.
- 4) Vyberte na tabletu/smartphonu Bluetooth zařízení s názvem „Bluetooth 3.0 keyboard“
- 5) Modrá LED přestane blikat – klávesnice je úspěšně spárována.

Vybírání operačního systému














Stiskněte a držte Fn klávesu a stiskněte Android, Win nebo iOS klávesu. Po zvolení daného

operačního systému můžete používat doplňkové ovládací funkce znázorněné v horní řadě kláves modrou barvou.

Poznámky

1. Pouze jedno zařízení může být spárováno zároveň.
2. Po prvním spárování, se zařízení připojí ke klávesnici po jejím otevření
3. V případě chyby spojení, vymažte záznam párování a opakujte postup výše.

Funkční klávesy

	FN na iOS	FN na Androidu	FN na Windows	FN + Shift na Windows
	Domů	Domů	ESC	Prohlížeč
	Hledat	Hledat	F1	Hledat
	Vybrat vše	Vybrat vše	F2	Vybrat vše
	Kopírovat	Kopírovat	F3	Kopírovat
	Vložit	Vložit	F4	Vložit
	Vymout	Vymout	F5	Vymout
	Předchozí skladba	Předchozí skladba	F6	Předchozí skladba
	Hrát/zastavit	Hrát/zastavit	F7	Hrát/zastavit
	Další skladba	Další skladba	F8	Další skladba
	Zeslabit	Zeslabit	F9	Zeslabit
	Zesílit	Zesílit	F10	Zesílit
	Obrazovka klávesnice	N/A	N/A	N/A
	N/A	Back	N/A	N/A

Nabíjení klávesnice, úspora energie

Pro nabití klávesnice ji připojte do USB portu v počítači nebo USB adaptéru pomocí přiloženého kabelu. (výstup: 5.0V/500mA)

Klávesnice vstoupí do režimu spánku po 15m neaktivity, probudí se stisknutím jakékoliv klávesy po 3s.

Bezpečnostní upozornění

- 1) Nemějte klávesnici blízko ostrých objektů.
- 2) Neumisťujte těžké předměty na klávesnici.
- 3) Neumisťujte klávesnici do mikrovlnné trouby, ledničky, pračky atd.
- 4) Nesnažte se klávesnici ohýbat.
- 5) Vyvarujte se kontaktu s oleji, vodou a jakýmkoliv chemickými či organickými tekutinami

Poznámka: při nedodržení výše uvedených doporučení dochází k porušení záruky

Bezpečnostní upozornění: výstupní napětí a proud adaptéru nesmí být větší než 5.0V /500mA, jinak hrozí trvalé poškození baterie a klávesnice a dochází k porušení záručních podmínek

Čištění

Očistěte klávesnici suchým hadříkem, alkoholem nebo jakýmkoliv čisticím přípravkem obsahujícím alkohol.

Řešení problémů

A. Nelze se připojit

- 1) Ujistěte se, že klávesnice je zapnutá.
- 2) Ujistěte se, že klávesnice je v dosahu signálu (10m max.).
- 3) Ujistěte se, že baterie je nabitá (pokud pravá LED bliká červeně, je nutno nabít baterii).
- 4) Ujistěte se, že tablet/mobil a klávesnice má zapnutý Bluetooth.

B. Klávesnice se nenabíjí

- 1) Ujistěte se, že kabel je správně zapojen do klávesnice a zdroje.
- 2) Ujistěte se, že adaptér je zapojen do zásuvky.

Specifikace klávesnice

1. Standardní MicroUSB rozhraní
2. Operační vzdálenost je 10m
3. Standby čas: > 218dní
4. Délka nabíjení: < 2 hodiny
5. Kapacita lithium baterie: 210 mAh
6. Nepřerušovaný pracovní čas: 84hodin
7. Životnost lithium baterie: 3roky
8. Životnost kláves: 3 mil úhozů
9. Operační teploty: -10/+55°C

Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.



Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že klávesnice Beik HB006 je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.satomar.cz.